Ficha técnica

Reloj Sage SGK300

El reloj Sage SGK300 es una solución completamente integrada para el control de asistencia.

Maneja una base de datos interna de 30.000 credenciales.

El controlador detecta automáticamente el estado de las comunicaciones, pasando al modo autónomo cuando pasan 10 segundos sin comunicaciones. En el modo autónomo, el controlador se comporta en base a las tablas residentes en su memoria, y mantiene el registro de los últimos 50.000 eventos.

El reloj SGK300 se vincula directamente con nuestro sistema **TimeTech** de tiempo y asistencia, permitiendo administrar la totalidad de las funciones desde un único ambiente Windows, y llevar un registro detallado de los registros de asistencia. Pueden armarse redes de múltiples relojes (RS485 op TCP/IP)

Mediante sus 4 teclas de función, permiten definir 4 modos de registro, y adicionalmente se puede ingresar un código de tarea, centro de costos, etc.

Posee un puerto USB, que permite extraer las registraciones almacenadas mediante cualquier PenDrive.

Características principales

Funcionamiento autónomo o con conexión a PC, auto detectable.
Display de cuarzo líquido gráfico de alta resolución.
Teclado de 16 teclas, para programación e ingreso de pines.
Conexión a red mediante puerto RS232, RS485 o TCP/IP.
Indicación de estado de funcionamiento en el display, mediante Leds y sintetizador de voz.
Conexión a red mediante puerto RS232, RS485 o TCP/IP.
Lectora de proximidad incorporada, estándar 125 kHz
Manejo de códigos de registro desde el teclado (Work Codes)

Especificaciones

Registro	50.000 transacciones
Número de usuarios	30.000 usuarios
Modo de registro	Tarjeta Tarjeta + PIN PIN
Tensión de alimentación	5 VCC
Consumo	< 3 W
Lectora de proximidad embebida	Estándar 125 kHz.
Comunicaciones	RS232 , RS485 y TCP/IP
Alcance de lectura	3 a 8 cm.
Salida de impresora	Incluída, RS232
Sirenas de aviso	Meidnate parlante incluído.
Dimensiones	190 x 136 x 36 mm
Batería de backUp	Opcional
Modem	Opcional
Otras lectoras	Opcional: Mifare / HID

SAGE
MIEMBRO ACTIVO
Heredia 881 - C1427CNM | Capital Federal - Argentina
Tel./Fax: (054-11) 4555-7602/7632 - info@sage.com.ar
www.sage.com.ar